



EASY POWER XXL E




HPP EVR



HPP EFVR



HPP ELHR



- Robusto telaio composto da tubolari verniciati con trattamenti anticorrosivi
- Impugnature ergonomiche per agevolarne la manovrabilità
- Pannelli di rivestimento in acciaio inox AISI 304
- Pompa di rilancio per aumentare la pressione dell'acqua in aspirazione pompa, con serbatoio 65 lt in acciaio inox
- Pratici alloggiamenti per pistola e lancia
- 2 ruote piene ø 400 con asse in acciaio e cuscinetti a sfere + 2 ruote girevoli con freno
- Motore asincrono trifase 37 kW ad alta efficienza IE3
- Giunto elastico di accoppiamento motore-pompa
- Quadro di avviamento e comando industriale in bassa tensione (24V) con avviamento stella-triangolo e 10 metri di cavo alimentazione
- Teleruttore con relè termico per la protezione del motore
- Interruttore generale, pulsanti di accensione e spegnimento, stop di emergenza
- Contatore
- Sicurezza mancanza acqua, sovrappressione, sovratemperatura
- Manometro d.100 mm con glicerina

- Sturdy painted tubular frame with anti-corrosion treatment
- Ergonomic grips for easier manoeuvrability
- AISI 304 stainless-steel coated panels
- Booster pump to increase water pressure at pump inlet, with 65 lt stainless steel water tank
- Practical housings for gun and lance
- 2 x ø 400 solid wheels with steel axle and ball bearings + 2 castor wheels with brake
- Asynchronous three-phase 37 kW high-efficiency IE3 motor
- Flexible motor-pump coupling joint
- Industrial low-voltage (24V) power and control panel with star-delta starter and 10 metres of power cable
- Safety switch with thermal magnetic relay for motor protection
- Main switch, start/stop buttons, emergency stop
- Hour counter
- Safety in case of lack of water, overpressure, overtemperature
- Pressure gauge d.100 mm with glycerine

Modello Model	Pompa Pump	RPM	Icona Plug		Icona Pistola	Icona Manometro	Icona Motore	Icona Bilancia	
			Tipo - Type	Ph-V-Hz					
EASY POWER XXL E 38/500	HPP ELHR	1450	125A	3-400-50	38	500	50,0	37,0	650
EASY POWER XXL E 30/600	HPP ELHR	1750			30	600			
EASY POWER XXL E 19/1000	HPP EVR	1450	125A	3-440-60	19	1000	50,0	37,0	670
EASY POWER XXL E 15/1250	HPP EFVR	1750			15	1250			
EASY POWER XXL E 13/1450	HPP EFVR	1450		3-400-50	13	1450			